

Détecteur Bi-technologie IR MW



DT-81RDMT



DT-335-RDMT

Réglages de la sensibilité des détecteurs.

IR : Switch 1 & 2

1 pulse : très sensible (1 ON – 2 OFF)

2 pulses : sensible (1 OFF – 2 ON)

3 pulses : normal (1 OFF – 2 OFF)

MW : Switch 4

ON : Très sensible

OFF : Normal

Installation :

Installer votre détecteur à une hauteur minimum de 2,30 mètres et ne pas l'incliner vers le bas.

Pour une optimisation maximale, nous vous conseillons de l'incliner légèrement vers le haut.

Information importante sur les détecteurs de mouvements:

Pour une durée des piles optimal, vous devez régler le **Switch 3 sur ON** (Power saving)

Si votre détecteur déclenche votre alarme sans qu'elle soit armée, vérifiez que le bouton poussoir au centre du détecteur est bien enfoncé l'ors de la fermeture du couvercle des piles.