

Utilisation de la sirène en mini alarme autonome:

La sirène est le cœur du système, elle est programmée pour recevoir tous types de détecteurs et de télécommandes de la marque MEIAN/ORION. Le système utilise la technologie "Broadcasting" 32 bits, ce qui le met à l'abri de tous types d'interférences.

Lorsque la sirène est jumelée directement avec des détecteurs et des télécommandes celle-ci fonctionne comme suit :

Quand vous activez l'alarme avec la télécommande, la sirène émet 5 bip et clignote 5 fois et 2 fois quand vous désactivez l'alarme.

La sirène se déclenche lorsque le détecteur est actif uniquement si elle est activée par la télécommande.

Codage des télécommandes :

Maintenir appuyer le bouton [SAVE] de la sirène puis appuyer sur le bouton armé de la télécommande, relâcher le bouton [SAVE], renouveler l'opération avec les autres télécommandes.

Codage des détecteurs :

Maintenir appuyer le bouton [SAVE] de la sirène puis activer le détecteur, relâcher le bouton [SAVE], renouveler l'opération avec les autres détecteurs.